

LEDハンガーチャージ

バッテリー

バッテリーが2個付属しているので長時間使用が可能。



バイス式



三脚式



付属品



吊り下げて使用



メーカー実測値 照度表 (Lx)

	1m	2m	3m	4m	5m
HIGH	1090	290	136	81	55
LOW	830	220	105	62	41

仕様	寸法 (mm)			全光束 (lm)	電圧 (V)	質量 (kg)	使用場所	連続点灯時間 (h)		充電時間 (h) (完全放置時)
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					バッテリー1個	バッテリー2個	
床置き式	250	238	390	2700	100	4.3	屋外可	HIGH : 4.5	HIGH : 9	2個同時 : 6
バイス式	250	238	522	2700	100	4.9	屋外可	LOW : 6.5	LOW : 14	1個単体 : 4
三脚式	1118 (1284φ)		1622 ~ 2442	2700	100	13.1	屋外可			

- 必ず本体に充電ジャックを差し込んでからACアダプターをコンセントに接続してください。スパークの恐れがあります。
- バッテリーを2個取り付けた状態で使用すると、片側のバッテリーから消費していきます。
- 充電しながらの点灯は行わないでください。本体や充電アダプターの故障、発火の原因になります。