

電工ドラム（屋外用・温度センサー付）

- 電線の温度上昇を感知する温度センサー付き
- 感電事故や使い過ぎを感知する漏電遮断器付き
- 屋外使用も可能な防雨型

温度センサー（自動復帰型）



防雨キャップ



漏電遮断器
（過負荷漏電保護兼用型）



寸法 (mm)			コード長さ (m)	コンセント数	電圧 (V)	定格電流 (A)	電線仕様			質量 (kg)	使用場所
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					電線種	太さ	芯数		
307	252	361	30	3	100	6	VCT	2.0	3	8.4	屋内外可

●温度センサーが作動したら接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出してください。
電線温度が下がると自動的に復帰し、再び使用できます。

